

Sonderfirmware SS3852 ohne Radio Timeout (DLL6000 Mode)

Plattform:

Dragon M131 / OM-3000

Softwarerelease:

DRAGON M131 SOFTWARE RELEASE SS3852 1.0.1 24/01/2007

OM-30X0 SOFTWARE RELEASE SS3852 1.0.0 13/12/2006

Restore Dragon M Default



\$ + \$ *

Enter configuration



\$ +

Set Date (optional)



I A

+ 6 Ziffern in folgendem Format: *Tag / Monat / Jahr* (DDMMYY)

Set Time (optional)



I B

+ 2 Ziffern in folgendem Format: *Stunden / Minuten* (HHMM)

Set Radio Adress



RAORF

4 Ziffern für die Adresse im Bereich von 0000 bis 0126 vergeben.

Die erste Ziffer muss immer eine 0 sein. Die Adresse selbst muss im Bereich 0000 bis 0126 liegen!

Exit and Save configuration



\$ -

Bind



\$ + R N 0 \$ -

Innerhalb von 10sek Dragon M in die Station stecken und Signalton abwarten.

Restore OM-Dragon Default



\$ + R X 0 \$ -

Radio Protocol Timeout



\$ + R H 0 0 \$ -

Two-Way Transmission Mode
Ist in dieser Firmware bereits automatisch aktiviert!

RS232 Interface (9600-8-N-1)



**Weiterführende Konfigurationen können über das
Dragon M131 Reference Manual durchgeführt werden:**
http://www.datalogic.com/vti_g2_dwnlDett.aspx?idCF=1&idC=45&rpstry=13

Zahlen für verschiedene Konfigurationen

 0	 1
 2	 3
 4	 5
 6	 7
 8	 9