

Dragon M1xx / Gryphon Mx30 mit OM-Dragon, OM-Gryphon oder STAR-Modem verbinden


Restore Default



\$ + \$ *

Werkseinstellungen laden.

Enter configuration



\$ +

Konfiguration starten.

Set Radio Address GUN



RAORF

+

4 Stellen zwischen 0000-1999

Adresse der Dragon Gun/Pistole festlegen.

Es dürfen Adressen nie doppelt vergeben werden!

Set Radio Address OM-Dragon (OM-Gryphon or STAR-Modem)



RS


+

4 Stellen zwischen 0000-1999

Adresse des Empfängers einstellen.

Der Empfänger muss bereits mit einer Adresse versehen sein!

Exit and Save configuration



\$ -

Konfiguration speichern und beenden.

Optional für Dragon M101/M131 (Datum/Uhrzeit)

Enter configuration



\$ +

Konfiguration starten.

Set Date



I A

+

six digits (DDMMYY)

2 Stellen für den Tag, 2 Stellen für den Monat und 2 Stellen für das Jahr.

Set Time



I B

+

four digits (HHMM)

2 Stellen für die Stunden, 2 Stellen für die Minuten.

Exit and Save configuration



\$ -

Konfiguration speichern und beenden.

Zahlen für die Konfiguration



0



2



4



6



8



1



3



5



7



9